

## Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4 Konsole  
Full Boar 4 Konsole  
Road Hog 4 Konsole  
Hedge Hog 4 Konsole  
Nano Hog 4 Kontroller mit Hog 4PC

## Inhaltsverzeichnis

Seite 2

## Ausstattungsvergleich Backup 4 System

Backup 4 Switch RS 8000N / RS 8000  
Backup 4 Switch RS 4000N / RS 4000

## Inhaltsverzeichnis

Seite 5

Backup 4 Switch PS 4000N / PS 4000

Seite 6

## Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Hedge Hog 4 und Nano Hog 4 mit Hog 4PC

# HOG<sup>4</sup>



### Ausstattung:

	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
Hog 4 Betriebssystem	✓	✓	✓	✓	✓ a)
Integrierte 10 Finger Multi-Touch-Monitore	2 × 17“ + 1 × 7“	2 × 15,6“	1 × 22“	1 × 12,1“	b)
Playback Kontroller Fader	10 (motorisiert)	10 (motorisiert)	10	10	10
Playback Kontroller Tasten (Choose, Go, Pause, Back & Flash)	10	10	10	10	10
Separater Grand Master Kontroller Fader	1 motorisierter Fader	1 motorisierter Fader	-	-	-
Grand Master Kontroller Tasten (DBO & Flash)	✓	✓	-	-	-
Frei belegbares Jog Wheel	1	-	-	-	-
Integrierte Parameter Wheels	5	5	4	4	4
Separate Encoder Wheels (Intensity / Rate)	2	-	-	-	-
Soft Keys für Quick Toolbar Selection	48	-	-	-	-
Beleuchteter 3-Achsen Trackball	✓	✓	-	-	-
Userkey-Tasten	12 LCD-beleuchtet	12 LCD-beleuchtet	12 standard	12 standard	12 standard
Dimmbare LED-Pultleuchten	2	2	1	1	1
Integrierte Festplatte	1 (SSD)	1 (SSD)	1 (SSD)	1 (HDD)	-
Integriertes CD/DVD-Laufwerk/Mini-Tastatur	✓ / ✓	-	-	-	-
Integriertes Staufach unter der Handablage	✓	-	-	-	-
Aufnahmeslots für DMX- und/oder MIDI/LTC Expansion Cards	-	-	-	-	2

### Anschlussmöglichkeiten:

	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
Unterstützung externer (Touch-) Monitore	3 externe Monitore	2 externe Monitore	1 externer Monitor	-	b)
Hog 3 oder Hog 4 Playback-/Master-/Expansion-Wings	8 / 2 / 2 c)	8 / 2 / 2 c)	8 / 2 / 2 c)	8 / 2 / 2 c)	a) b) c)
Externe Single-, Super- und Super Duper DMX Widgets	8 / 2 / 1	8 / 2 / 1	4 / 1 / 1 h)	2 / - / -	8 / 2 / 1
Externe DMX Prozessoren DP 8000 über Hog-Net	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	-	a) b)
Direkte Steuerung von Art-Net/E1.3.1 (sACN) fähigen Geräten	✓	✓	✓	✓	e)
Desaster Backup über Hog 4 Backup Switch	✓	✓	✓	✓	✓

- a) durch Hog 4 PC für Microsoft Windows
- b) abhängig vom verwendeten PC/Touch PC
- c) maximal 90 Playback Master
- d) Fader und Encoder nicht unterstützt
- e) durch externes, optionales Zubehör

- f) Hog 3 Software V3.2.6 Hog4 Software V1.2.1 vorausgesetzt
- g) durch externes Netzteil
- g) nur 4 Ausgänge

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
 Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
 Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29



## Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Hedge Hog 4 und Nano Hog 4 mit Hog 4PC

# HOG<sup>4</sup>



### Leistungsmerkmale:

	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
Nahezu unbegrenzte Anzahl an Crossfades, Cues, Cue-Listen, Szenen, Chasern, Effekten, Gruppen, Paletten, Seiten und Macros durch dynamische Speicherverwaltung	✓	✓	✓	✓	a)
Direkte Ausgabe von DMX an der Konsole	8 Universen	4 Universen	4 Universen	2 Universen	optional 8/4 Universen
Direkte Ausgabe von Art-Net und E1.3.1 (sACN) an der Konsole	16 Universen	12 Universen	8 Universen	4 Universen	optional 8/4 Universen b)
Schnelleres Hochfahren der Konsole, laden einer Show, einspielen von Updates	✓	✓	✓	✓	b)
Software- und Library-Update durch Supportseite im Internet	✓	✓	✓		a)
Direkte Kopplung zu kompatiblen Visualisierungslösungen	✓	✓	✓		b)

### Funktionen:

	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
Grafisches Hog 4 Benutzer Interface	✓	✓	✓	✓	a)
Playback Fader frei konfigurierbar	✓	✓	✓	✓	a)
Import einer Hog 3 Show zu einer Hog 4 Show	✓	✓	✓	✓	a)
Export einer Hog 4 Show zu einer Hog 3 Show	✓ f)	✓ f)	✓ f)	✓ f)	✓ f)
Vielseitige Gruppier-/Fächerfunktionen	✓	✓	✓	✓	a)
Kalibriertes Farbgleichsystem mit Color Picker/Gel Chart	✓	✓	✓	✓	a)
Effects Engine	✓	✓	✓	✓	a)
Parallelbetrieb im Netz mit anderen Hog 4 Konsolen	✓	✓	✓	-	b)
Open Sound Control (OSC) Ansteuerung	✓	✓	✓	-	b) d)
Konsole Lock-Funktion	4stelliger Pin	4stelliger Pin	4stelliger Pin	4stelliger Pin	a)
Backup Button für schnelles Speichern einer Show	✓	✓	-	-	✓
Speichern auf USB-Stick/CD/Festplatte	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ e) / ✓	✓ / ✓ e) / ✓	✓ / - / ✓	b)
Komplettinstallation/Update des Hog 4 OS durch USB-Stick	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	a)

- a) durch Hog 4 PC für Microsoft Windows
- b) abhängig vom verwendeten PC/Touch PC
- c) maximal 90 Playback Master
- d) Fader und Encoder nicht unterstützt
- e) durch externes, optionales Zubehör

- f) Hog 3 Software V3.2.6 Hog4 Software V1.2.1 vorausgesetzt
- g) durch externes Netzteil
- g) nur 4 Ausgänge

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
 Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
 Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

## Ausstattungsvergleich Hog 4 System

Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Hedge Hog 4 und Nano Hog 4 mit Hog 4PC

# HOG<sup>4</sup>



Anschlüsse:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten	8	4	4	2	optional 8 / optional 4
1ter LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon	✓ Hog-Net	✓ Hog-Net	✓ Hog-Net	-	b) Hog-Net
2ter LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon	✓ Fixture-Net	✓ Fixture-Net	✓ Fixture-Net	✓ Fixture-Net	b) Fixture-Net
DIN 5-pol MIDI In/Out/Thru hinten	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	e)	e)	e)
XLR 3-pol LTC Timecode Eingang hinten	1	1	e)	e)	e)
USB 2.0 vorne / oben / hinten	2 / - / 6	- / 1 / 4	- / 1 / 4	- / - / 2	- / - / 2
DVI-I 24-pol dual link für externe Monitore hinten	3	2	1	-	b)
eSata für externe Festplatte hinten	1	-	-	-	b)
LED Pultleuchten oben	2	2	1	1	1
Kaltgeräte-Netzanschlussbuchse hinten	1	1	1	1	g)
Spezifikationen:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
Netzspannung	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	90 - 250VAC, 50 - 60Hz	12 VDC
Konformitäten	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL
Abmessungen (B × H × T)	102,9 × 41,7 × 72,4 cm	90x1 × 24,4 × 57,5 cm	67,8 × 20,9 × 70,1 cm	52,7 × 10,1 × 55,4 cm	67,8 × 9,0 × 34,5 cm
Gewicht (unverpackt)	34,0 kg	20,4 kg	17,5 kg	7,7 kg	8,2 kg
Artikelnummer	15.3100	15.3200	15.3300	15.3600	15.3400
Lieferumfang:	Hog 4 Konsole	Full Boar 4 Konsole	Road Hog 4 Konsole	Hedge Hog 4 Konsole	Nano Hog 4 Controller
Konsole / Staubschutzhülle / Road Case	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / optional	✓ / ✓ / optional	✓ / ✓ / optional
LED Pultleuchten / USB Stick	2 / 1	2 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / -
Schukokabel / externes Netzteil	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / ✓

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH

- a) durch Hog 4 PC für Microsoft Windows
- b) abhängig vom verwendeten PC/Touch PC
- c) maximal 90 Playback Master
- d) Fader und Encoder nicht unterstützt
- e) durch externes, optionales Zubehör

- f) Hog 3 Software V3.2.6 Hog4 Software V1.2.1 vorausgesetzt
- g) durch externes Netzteil
- g) nur 4 Ausgänge

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

 [www.facebook.com/hog4de](http://www.facebook.com/hog4de)

 Mehr Infos auch unter <http://www.hog4.de>

## Ausstattungsvergleich Backup 4 System

Backup 4 Switch RS 8000N / RS 8000, Backup 4 Switch RS 4000N / RS 4000

# BACKUP<sup>4</sup>



Ausstattung:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
Hochwertiges, eloxiertes 19" Gehäuse	✓ 2HE	✓ 2HE	✓ 2HE	✓ 2HE
Manuelles Umschalten DMX / Art-Net	✓ / ✓	✓ / -	✓ / ✓	✓ / -
Passives Gerät, keine externe Stromversorgung	✓	✓	✓	✓
RDM Kompatibilität	✓	✓	✓	✓
Anschlüsse:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
DMX 5-pol XLR Eingänge vorne	2 × 8	2 × 8	2 × 4	2 × 4
DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten	8	8	4	4
Ethernet Neutrik Ethercon Eingänge vorne / hinten	- / 2 × 1 (Cat 5e)	-	2 × 1 (Cat 5e) / -	-
Ethernet Neutrik Ethercon Ausgänge hinten	1 (Cat 5e)	-	1 (Cat 5e)	-
Spezifikationen:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
Konformitäten	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL	CE, CETL, ETL
Abmessungen (B × H × T) unverpackt	48,3 × 9,0 × 25,5 cm	48,3 × 9,0 × 15,5 cm	48,3 × 9,0 × 25,5 cm	48,3 × 9,0 × 25,5 cm
Abmessungen (B × H × T) verpackt	67,0 × 23,0 × 44,0 cm	67,0 × 23,0 × 44,0 cm	67,0 × 23,0 × 44,0 cm	67,0 × 23,0 × 44,0 cm
Gewicht (unverpackt)	2,8 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,1 kg
Gewicht (verpackt)	4,4 kg	3,9 kg	4,0 kg	3,7 kg
Gewährleistung	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Artikelnummer	15.5990	15.5970	15.5980	15.5950
Lieferumfang:	Backup 4 Switch RS 8000N	Backup 4 Switch RS 8000	Backup 4 Switch RS 4000N	Backup 4 Switch RS 4000
Backup Switch mit Bedienungsanleitung	✓	✓	✓	✓

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

## Ausstattungsvergleich Backup 4 System

Backup 4 Switch PS 4000N / PS 4000

# BACKUP<sup>4</sup>



### Ausstattung:

Hochwertiges Aluminium-Tischgehäuse

#### Backup 4 Switch PS 4000N

#### Backup 4 Switch PS 4000

✓

✓

Manuelles Umschalten DMX / Art-Net

✓ / ✓

✓ / -

Passives Gerät, keine externe Stromversorgung

✓

✓

RDM Kompatibilität

✓

✓

### Anschlüsse:

#### Backup 4 Switch PS 4000N

#### Backup 4 Switch PS 4000

DMX 5-pol XLR Eingänge seitlich

2 × 4

2 × 4

DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten

4

4

Ethernet Neutrik Ethercon Eingänge seitlich

2 × 1 (Cat 5e)

-

Ethernet Neutrik Ethercon Ausgänge hinten

1

-

### Spezifikationen:

#### Backup 4 Switch PS 4000N

#### Backup 4 Switch PS 4000

Konformitäten

CE, CETL, ETL

CE, CETL, ETL

Abmessungen (B × H × T) unverpackt

23,5 × 5,5 × 23,5 cm

23,5 × 5,5 × 23,5 cm

Gewicht (unverpackt)

2,0 kg

2,0 kg

Gewährleistung

24 Monate

24 Monate

Artikelnummer

15.5915

15.5905

### Lieferumfang:

#### Backup 4 Switch PS 4000N

#### Backup 4 Switch PS 4000

Pocket Switch mit Bedienungsanleitung

✓

✓

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH

Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29