



# Backup 4 Switch PS 4000N

## Technische Daten

<b>Produkt:</b>	Backup 4 Switch PS 4000N manueller Backup Switch, DMX und Ethernet.
<b>Ausstattung:</b>	Hochwertiges, eloxiertes Tischgehäuse. Großer Umschalter zum manuellen Umschalten von 2 x 4 DMX 5-pol XLR Eingängen und 2 x Ethernet Eingängen auf 4 x DMX 5-pol XLR Ausgängen und 1 x Ethernet Ausgang. Ideal für die Umschaltung zwischen einer Main- und Backup-Konsole. Live-Umschaltung der Signale ohne jegliche Verzögerung. Passives Gerät, daher keine externe Stromversorgung notwendig. Kompatibel mit RDM.
<b>Anschlussmöglichkeiten:</b>	Road Hog 4, Nano Hog 4, Main und Backup Konsole (oder andere DMX und Ethernet fähige Konsolen und Geräte) zur Umschaltung von bis zu vier DMX Universen und einem Ethernet Port.
<b>Funktionen:</b>	Switching between Main und Backup Systems, DMX und Ethernet.
<b>Anschlüsse:</b>	2 x 4 x DMX 5-pol XLR Eingänge seitlich 1 x 4 x DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten 2 x 1 x LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon Eingang seitlich 1 x 1 x LAN 1000BaseTx GigaBit Neutrik Ethercon Ausgang hinten
<b>Konformitäten:</b>	CE, CETL, ETL
<b>Abmessungen und Gewicht:</b>	23.5 x 5.5 x 23.5 cm (w x h x d), 2.0 kg (unpacked)
<b>Artikelnummern:</b>	15.5915 Backup 4 Switch PS 4000N 80.1102 DMX 5-pin patch cable, 0.3m

Die Lieferung erfolgt ohne Patch Kabel.  
24 Monate weltweite Herstellergarantie.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: [info@arcus-lighting.com](mailto:info@arcus-lighting.com)  
Web: <http://www.arcus-lighting.com>  
Web: <http://www.hog4.de>