



# Backup 4 Switch RS 4000

## Technische Daten

<b>Produkt:</b>	Backup 4 Switch RS 4000 manueller Backup Switch, nur DMX.
<b>Ausstattung:</b>	Hochwertiges, eloxiertes 19" 2HE Gehäuse für die Rack-Montage. Großer Umschalter zum manuellen Umschalten von 2 x 4 DMX 5-pin XLR Eingängen auf 4 x DMX 5-pin XLR Ausgängen. Ideal für die Umschaltung zwischen einer Main- und Backup-Konsole. Live-Umschaltung der Signale ohne jegliche Verzögerung. Passives Gerät, daher keine externe Stromversorgung notwendig. Kompatibel mit RDM.
<b>Anschlussmöglichkeiten:</b>	Road Hog 4, Nano Hog 4, Main- und Backup-Konsole (oder andere DMX fähige Konsolen und Geräte) zur Umschaltung von bis zu vier DMX Universen.
<b>Funktionen:</b>	Umschaltung zwischen einem Main- und einem Backup-System, nur DMX.
<b>Anschlüsse:</b>	2 x 4 x DMX 5-pol XLR Eingänge vorne 1 x 4 x DMX 5-pol XLR Ausgänge hinten
<b>Konformitäten:</b>	CE, CETL, ETL
<b>Abmessungen und Gewicht:</b>	48,3 x 9,0 x 10,5 cm (w x h x d); 2,1 kg (unverpackt) 67,0 x 23,0 x 44,0 cm (w x h x d); 3,7 kg (verpackt)
<b>Artikelnummern:</b>	15.5950 Backup 4 Switch RS 4000 80.1102 DMX 5-pol Patch Kabel; 0,3m

Die Lieferung erfolgt ohne Patch Kabel.  
24 Monate weltweite Herstellergarantie.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: [info@arcus-lighting.com](mailto:info@arcus-lighting.com)  
Web: <http://www.arcus-lighting.com>  
Web: <http://www.hog4.de>