



# Hedge Hog 4 Konsole

## Technische Daten

<b>Produkt:</b>	Hedge Hog 4 Lichtstellpult für Multifunktionsscheinwerfer, Dimmer und Multimedia-Kontroller.
<b>Hersteller:</b>	High End Systems, Inc., Austin, Texas 78758 USA.
<b>Ausstattung:</b>	Ein integrierter 12,1 Zoll Touchmonitor. Robuste Hog 4 Betriebssoftware, ausgeführt auf einem speziell angepassten Linux System. Integrierte Festplatte (HDD). Integrierte Echtzeituhr. Zehn LED-bestückte Playback Kontroller (Fader, Choose, Go, Pause, Back & Flash), extern erweiterbar. Programmiersektion mit vier Parameter Wheels, 12 frei belegbare Tasten, Nummernblock und Auswahlstasten für Parameter, Gruppen, Timing und Effekte. Eine dimmbare LED-Pultleuchten.
<b>Anschlußmöglichkeiten:</b>	Sowohl Hog 4 als auch Hog 3 Playback Wings über USB möglich. Sowohl Hog 4 als auch Hog 3 Expansion Wings über USB werden unterstützt. MIDI Eingang und Ausgang, MIDI Show Control und MIDI Timecode über optionale USB MIDI/LTC Widget möglich. Zwei integrierte DMX Ausgänge für Scheinwerfer, Dimmer und andere DMX fähige Geräte. Ethernet Ausgang zur Steuerung von Art-Net und E1.3.1 (sACN) fähigen Geräten. Bis zu vier DMX Universen via Art-Net und E1.3.1 (sACN) durch den Einsatz optionaler Widgets. Anschluss von Single- und Super DMX Widget über USB.
<b>Leistungsmerkmale:</b>	Ausgabe der ersten zwei DMX Universen über Art-Net oder E1.3.1 (sACN), sowie über zwei eingebaute DMX 5-pol XLR Ausgänge direkt an der Konsole, optional erweiterbar auf 4 DMX 5-pol XLR Ausgänge durch an der Konsole angeschlossene USB DMX Widgets. Nahezu unbegrenzte Anzahl an Crossfades, Cues, Cue-Listen, Szene, Chasern, Effekten, Gruppen, Paletten, Seiten und Macros durch dynamische Speicherverwaltung. Extrem schnelles Hochfahren, laden einer Show oder upgraden der Software (ohne reboot). Software- und Library-Update durch die Support Seite im Internet.
<b>Funktionen:</b>	Grafisches Hog 4 Benutzer Interface mit umfangreicher Gerätebibliothek aller führenden Hersteller von DMX, Art-Net oder E1.3.1 (sACN) fähigen Geräten, angelehnt an die Hog 3 Benutzeroberfläche. Gruppierte Konfiguration und Programmierung durch Intensität, Position, Color, Beam. Bereitstellung weitreichender Gruppier- und Fächer-Funktionen. Kalibriertes Farbgleichsystem mit Color Picker und Gel Charts. Fade und Delayzeiten für jeden einzelnen Scheinwerfer und Parameter frei einstell- und jederzeit veränderbar. Separate Einstellungen für Effekt Timing-, Size- und Offset-Kontrolle frei einstell- und jederzeit veränderbar und kombinierbar mit vorgefertigten Effekten. Schnelle und einfache Konfigurierung des Art-Net Ausgangs, z. B. zum Anschluss von Medienservern. Speziell definierte User Kinds zum schnelleren Arbeiten an der Konsole. Konsolen Lock-Funktion über ein 4 stelliges Passwort. Speichern auf USB Stick oder Festplatte möglich.

Weiter Daten auf der nächsten Seite.



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
 Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
 Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: [info@arcus-lighting.com](mailto:info@arcus-lighting.com)  
 Web: <http://www.arcus-lighting.com>  
 Web: <http://www.hog4.de>



# Hedge Hog 4 Konsole

## Technische Daten

<b>Anschlüsse:</b>	2 × DMX 5-pol XLR Ausgang, isoliert, hinten 1 × LAN 1000BaseTX GigaBit Neutrik Ethercon für Fixture-Net hinten 2 × USB hinten 1 × LED Pultleuchten oben 1 × Netzanschlussbuchse hinten
<b>Elektrische Spezifikationen:</b>	Netzspannung 90 - 250VAC, 50 - 60Hz
<b>Konformitäten:</b>	CE, CETL, ETL.
<b>Abmessungen und Gewicht:</b>	52,7 × 10,1 × 55,4 cm (Bildschirm fix, B × H × T) 7,7 kg (unverpackt)
<b>Artikelnummern:</b>	15.3600 Hedge Hog 4 Konsole 15.4460 Hedge Hog 4 Konsole Case 15.4220 Hog 4 Super Widget 15.4230 Hog 4 Single Widget 15.4240 Hog 4 SMPTE/LTC Widget

Die Lieferung erfolgt ohne Road Case, betriebsbereit, incl. 1 x LED Pultleuchten, Staubschutzhülle, USB Stick, Schukokabel.  
12 Monate weltweite Herstellergewährleistung.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2013 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: [info@arcus-lighting.com](mailto:info@arcus-lighting.com)  
Web: <http://www.arcus-lighting.com>  
Web: <http://www.hog4.de>