



# Nano Hog 4 Controller

## Technische Daten

<b>Produkt:</b>	Nano Hog 4 Controller (in Verbindung mit Hog 4 PC Software für Microsoft Windows XP, Windows Vista oder Windows 7) zur Steuerung von Multifunktionsscheinwerfern, Dimmern und Multimedia-Kontrollern.
<b>Hersteller:</b>	High End Systems, Inc., Austin, Texas 78758 USA.
<b>Ausstattung:</b>	Zehn LED-bestückte Playback Controller (Fader, Choose, Go, Pause, Back & Flash). Programming Sektion mit vier Parameter Wheels, Nummernblock und Auswahl-tasten für Parameter, Gruppen, Timing und Effekte. 12 frei definierbare und belegbare Tasten. Eine dimmbare LED-Pultleuchte. Zwei Aufnahmeslots zur Aufnahme von DMX Expansion Cards und/oder MIDI/LTC Expansion Cards.
<b>Anschlußmöglichkeiten:</b>	Bis zu 2 × Expansion Card DMX mit jeweils 4 × DMX 5-pol XLR Ausgang, isoliert Bis zu 2 × Expansion Card MIDI/LTC mit jeweils 3 × DIN 5-pol MIDI In/Out/Thru (MIDI-Timecode/MIDI-Showcontrol) und 1 × LTC 3-pol XLR Timecode Eingang
<b>Anschlüsse:</b>	2 × Widget Expansion Slots hinten 2 × USB hinten 1 × LED Pultleuchte hinten 1 × Netzanschluss für 12V externes Netzteil hinten
<b>Elektrische Spezifikationen:</b>	Netzspannung 90 - 250VAC, 50 - 60Hz (externes Netzteil)
<b>Konformitäten:</b>	CE, CETL, ETL.
<b>Abmessungen und Gewicht:</b>	67,8 × 9,0 × 34,5 cm (B × H × T) 8,2 kg (unverpackt)
<b>Artikelnummern:</b>	15.3400 Nano Hog 4 Controller 15.4450 Nano Hog 4 Controller Case 15.4250 Nano Hog 4 Expansion Card 4 × DMX 15.4260 Nano Hog 4 Expansion Card SMPTE/LTC

Die Lieferung erfolgt ohne Road Case, betriebsbereit, incl. 1 x LED Pultleuchte, Staubschutzhülle, externes Netzteil.  
12 Monate weltweite Herstellergewährleistung.

Alle Rechte vorbehalten. Irrtümer, Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Die genannten Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2012 Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH



Arcus Licht- und Präsentationstechnik GmbH  
Obermeiers Feld 2 - 4, D-33104 Paderborn, Germany  
Telefon: +49 (0) 5254 93069 0 · Fax: +49 (0) 5254 93069 29

Mail: [info@arcus-lighting.com](mailto:info@arcus-lighting.com)  
Web: <http://www.arcus-lighting.com>  
Web: <http://www.hog4.de>